

Описание

Комплект ALCAD BO-407 состоит:
(AM-407+ блок питания AL-100).

Мачтовый диапазонный усилитель для приема эфирного цифрового ТВ в дальней зоне приема эфирного телевидения.

Малый шум усилителя AM-407 и большой коэффициент усиления. Эфирный усилитель ALCAD AM-407 предназначен для установки на мачты рядом с антенной. В комплект входит блок питания предназначен для подачи питания 24В.

ALCAD BO-407 Имеет встроенный делитель на 2 выхода.

▶ Страна производитель

Испания



Технические характеристики ALCAD BO-407

Количество входов / выходов : 4 / 1

Диапазоны частот: 41-108/160-260/470-862/470-862 мГц

Каналы OIRT: 1-5/6-12/21-69/21-69

Усиление: B1(FM)/B3/ДМВ/ДМВ - 26/26/38/38 дБ

Регулировка усиления: B1(FM)/B3/ДМВ/ДМВ - 22/22/16/16 дБ

Максимальный выходной уровень: 108 дБмкВ (DIN 45004B)

Уровень шума: B1(FM)/B3/ДМВ/ДМВ - 5,0/5,0/5,5/5,5 дБ

Напряжение питания: 24 В / 45 мА

Схема подключения

